

SABUMA ポータブル電源 S600



大容量557Wh

充電回数・使用時間の目安として、スマホ(18W)で約31回、ノートPC(30W)は約19回、車載用冷蔵庫(60W)で約9時間、電気毛布(55W)で約10時間使用することができます。



SABUMA ポータブル電源 S600は、容量557Wh/定格出力800W（最大1,300W）を備えており、一般的な電化製品を使用できるAC、スマホやノートPCが充電できるUSB-A・C、DC（シガーソケット、DC5521）の合計9個の出力ポートがご用意されています。キャンプや車中泊などのレジャー用途に加えて、コンパクトサイズのため、いざと言うときに持ち出しやすく防災等の停電時に緊急電源として重宝してくれます。

充電回数・使用時間の目安として、スマホ(18W)で約31回、ノートPC(30W)は約19回、車載用冷蔵庫(60W)で約9時間、電気毛布(55W)で約10時間使用することができます。

【特徴】

- ・ SABUMA史上最速の60分でフル充電可能
- ・ 500Whクラス最大レベルの定格800W大出力
- ・ リン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載で充放電サイクル3,000回
- ・ 100W/65W 急速充電対応のUSB-Cポートを2基搭載
- ・ 3つの充電方法（AC100V / DC12V / ソーラー）に対応
- ・ 非常時に便利なLED照明ライト搭載
- ・ 家庭用コンセントと同じ純正弦波
- ・ BMS機能により高い安全性を確保
- ・ 安心の2年間保証と国内サポート

S600 製品仕様

| | |
|----------|---|
| 本体サイズ | 200 × 290 × 263(mm) |
| 重さ | 約8.3kg |
| 電池容量 | 557Wh(3,000サイクル、残存容量80%) |
| バッテリータイプ | リン酸鉄リチウムイオン電池 |
| 定格出力 | 800W(最大1,300W) |
| 出力ポート数 | 9 |
| 出力ポート | ・ ACコンセント出力×2(100V,800W) ・ USB-A 3.0(18W)×2 ・ USB-C(65W)×1 ・ USB-C(100W)×1 ・ 車載シガーソケット出力×1 / DC5521出力×2(合計最大120W) |
| 入力ポート数 | 2 |
| 入力ポート | ・ AC : 600W / 200V 100-120V Max 6A / 2A ・ XT60(ソーラーパネル) : MPPT Max 200W 10-30V ・ XT60(車載シガーソケット) : Max 120W 12-24V |
| 温度範囲 | 動作温度 : -10°C~45°C / 保管温度 : -10°C~45°C / 充電温度 : 0°C~50°C |
| 保証期間 | 2年間 |

※本機の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

S600 同梱品

-
- 1 製品本体 S600
 - 2 SABUMA専用AC電源ケーブル (入力1.5m)
 - 3 車載シガーソケット充電ケーブル (入力1.5m/シガーソケットからXT60)
 - 4 XT60変換ソーラー充電ケーブル (入力1.5m/MC4からXT60)
 - 5 ユーザーズガイド/保証書